

# Ładowarka Golisi S2

Instrukcja obsługi



**CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI**

## Dystrybutor:

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska  
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247  
[www.djdp.eu](http://www.djdp.eu)

## Specyfikacja:

- Napięcie wejściowe: AC 110-240V DC 12V/1A
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 HZ
- Prąd wejściowy: Li-ion 2000MA x 1 1000MA x 2 Ni-mh/ni-cd 1.2 V 1000MA x 1 500MA x 2
- Ładowarka wykonana z materiału: ABS/PC
- Ładowarka pracuje w zakresie temperatur: 0-40 C.
- Wymiary: 145x70x35mm

## Instrukcja obsługi:

- Podłącz jeden koniec kabla lub ładowarkę samochodową do gniazda zasilania ładowarki.
- Podłącz drugi koniec kabla do gniazda zasilania lub gniazda zapalniczki w samochodzie.
- Podczas wkładania baterii upewnij się, że końcówki dodatnie i ujemne odpowiadają dodatniemu (+) i ujemnemu (-) symbolowi na ładowarce.
- Niewłaściwe włożenie baterii spowoduje aktywację zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją.

## Kompatybilne ogniwa:

Ładowarka Golisi S2 działa z akumulatorami:

Li-ion: 26650, 20700, 18650, 18700, 18500, 10440, 16340, 18350, 18490, 17500, 14500, 25500, RCR123.

Ni-mh/Ni-cd: AAAA, AAA, AA, A, SC, C.

## Przycisk sterujący:

- Pojedyncze wciśnięcie przycisku sterującego chwilowo podświetli ekran, podwójne wciśnięcie spowoduje stałe podświetlenie ekranu.

## Zabezpieczenia:

- Zabezpieczenie przed zwarcieniem.
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem.
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją.

**Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.**