

GeekVape Aegis X Mod

Instrukcja obsługi



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

Dystrybutor:

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691 tel.: +48571277247
www.djdp.eu

Zestaw zawiera:

- 1 x Aegis X Mod
- 1 x kabel USB
- 1 x instrukcja obsługi

Instrukcja moda:

1. Włączenie:

Proszę nacisnąć przycisk „FIRE” 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.

2. Wyłączenie:

Proszę nacisnąć przycisk „FIRE” 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby wyłączyć urządzenie.

3. Wybór trybu:

Naciśnij 3 razy przycisk „FIRE”, aby przejść do ekranu wyboru trybu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „FIRE” przez 2 sekundy lub poczekaj 5 sekund aby wyjść.

4. Przełączanie między trybami pracy:

Na ekranie wyboru trybu użyj przycisku „+” lub „-”, aby przełączać tryby.

5. Tryb POWER:

Na ekranie wyboru trybu przełącz na POWER-Soft, Standard, Powerful. Użyj przycisku „+” lub „-”, aby wybrać.

6. Tryb TCR:

Na ekranie wyboru trybu przełącz się na TC-TCR, naciśnij i przytrzymaj przycisk „FIRE”, aby wybrać tryb. Użyj przycisków „+” lub „-”, aby ustawić wartość TCR.

7. Tryb VPC:

Na ekranie wyboru trybu przełącz na VPC, naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby przejść do trybu VPC. Naciśnij przycisk „FIRE” i za pomocą przycisków „+” i „-” ustaw wartości P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6.

8. Reset oporności grzałki i licznika zaciągnięć:

Wejść w tryb ustawień. Naciśnij przycisk „FIRE”, aby przełączyć kursor na licznik COIL (oporność grzałki) lub PUFF (ilość zaciągnięć). Naciśnij przycisk „+”, aby zresetować wartość COIL lub PUFF.

9. Obsługa menu:

Na ekranie wyboru trybu naciśnij i przytrzymaj „+” i „-”, aby przejść do ekranu menu. Na ekranie menu przełącz się na AUTO / THEME / COLOR / VERSION / ABB / RESET. Użyj przycisków „+” lub „-”, aby wybrać.

10. Blokada ekranu:

Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”, aby ZABLOKOWAĆ lub ODBLOKOWAĆ ekran.

11. Regulacja jasności ekranu:

Naciśnij jednocześnie przyciski „-” + „FIRE”, aby zmniejszyć jasność ekranu. Naciśnij jednocześnie przyciski „+” + „FIRE”, aby zwiększyć jasność.

12. Tryb STEALTH:

Gdy urządzenie jest wyłączone naciśnij i przytrzymaj przyciski „+” and „-” przez 2 sekundy aby włączyć lub wyłączyć tryb STEALTH. W trybie STEALTH ekran nie będzie wyświetlał żadnych informacji podczas korzystania z urządzenia.

13. Aktualizacja:

Wyjmij atomizer i akumulatory. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” gdy urządzenie zostanie podłączone do komputera. Przeprowadź aktualizację na komputerze za pomocą oprogramowania GeekVape.

14. Ładowanie:

Podłącz kabel USB do źródła zasilania, aby naładować akumulatory.

Komunikaty:

- **NO COIL DETECTED:** Nie wykryto atomizera. Proszę sprawdzić, czy atomizer i grzałka są prawidłowo podłączone.
- **PROTECTION ATOMIZER SHORT:** Nastąpiło zwarcie atomizera. Proszę sprawdzić swoje atomizery pod kątem zwarcia.
- **ATOMIZER RESISTANCE HIGH:** Opór atomizera jest zbyt wysoki. Proszę sprawdzić swoje grzałki.
- **10s CUT OFF PROTECTION:** Wyjście wyłączy się automatycznie po 10s.
- **BATTERY LOW PROTECTION:** Napięcie baterii jest zbyt niskie, proszę naładować ogniwo.
- **BATTERY WEAK PLZ LOWER WATTAGE:** Bateria jest zbyt słaba. Proszę sprawdzić czy ogniwo jest dobrze podłączone/ proszę zastąpić ogniwo bardziej naładowaną baterią/ proszę obniżyć ustawienia mocy lub naładować baterię.

- **UNLOCK PRESS +&-:** Proszę jednocześnie nacisnąć przyciski „+” i „-” aby odblokować.
- **DEVICE OVERHEAT PROTECTION:** Temperatura urządzenia wynosi powyżej 85 °C. Proszę zostawić urządzenie do ostygnięcia.

UWAGA:

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.
- Proszę przechowywać z dala od ognia.
- Proszę unikać upuszczenia urządzenia.

Zabezpieczenia chroniące przed podrabianiem:

1. Metoda wizualna

- Ostrożnie obejrzeć etykietę pod słabym światłem
- Logo powiększy się stopniowo do zakrzywionego kształtu pod różnym kątem widzenia.

2. Sprawdzanie autentyczności witryny:

- Proszę przejść do www.geekvape.com i przewinąć do dolnej części strony głównej.
- Proszę zdrapać zabezpieczenie i wprowadzić w pustym polu 12-cyfrowy kod zabezpieczający.
- Proszę nacisnąć przycisk „GO”, następnie pojawi się nowe okno, w którym wyświetli się potwierdzenie czy produkt jest autentyczny.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.