

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Ten produkt nie jest zalecany dla osób niepełnoletnich, kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.

2. Uwaga dotycząca akumulatora: Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie należy otwierać urządzenia do naprawy lub wymiany akumulatora bez zezwolenia firmy Lost Vape.

3. Pod Uwaga: Nie palić na sucho zasadki lub cewki. Niezbędne jest zaopatrzenie nowej cewki. Po prostu napełnij zbiornik e-liquidem i pozostaw go na co najmniej 5 minut przed wapowaniem. Jak wyżej, pozwól to bawić się wewnątrz nowej cewki wchłoniąć dużo e-liquidu gotowego na ten pierwszy, smaczny waporizator. Wszystkie wkłady / cewki nie są objęte gwarancją po ich otwarciu, uszkodzeniu lub napełnieniu płynami.

4. Gwarancja: Urządzenie jest objęte 3-miesięczną gwarancją od daty zakupu.

5. Kontakty: W przypadku dalszych pytań lub zapytań, prosimy o kontakt z Lost Vape za e-mail pod adresem support@lostvape.com lub odwiedzić naszą stronę internetową: www.lostvape.com

PARAMETRY PODSTAWOWE

Wymiar 34.0*24.0*94.4mm

Waga wst. 49.5 ± 5(g)

Pojemność wkładu 2.5ml (Standard)/2ml(TPD)

Akumulator 900mAh

Napięcie Akumulatora 3.2V-4.2V

Zakres Mocy 5-25W

Materiał Korpusu Stop Aluminimum

JAK WYPEŁNIĆ E-LIQUID



● **STEP 1** Wymyć kapsułkę



● **STEP 2** Odłącz wtyczkę do napełnienia e-cieczą;



● **STEP 3** Uzupełnij kapsułkę z grniazda do napełnienia e-cieczą;



● **STEP 4** Uszczelnij kapsułkę po napełnieniu;



● **STEP 5** Umieść kapsułkę z powrotem w urządzeniu.

PRZEGLĄD KOMPONENTÓW



① Pod

② Korpek Wlewu

③ 0.42" Wyświetlacz OLED

④ Przycisk Sterowania Przepływem Powietrza

⑤ Przycisk Baterii

⑥ Wskaźnik Led

⑦ Port Type-C

⑧ Otwór bezpieczeństwa przepływu powietrza

PODSTAWOWA OPERACJA

● WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Naciśnij przycisk ognia 5 razy konsekwentnie w ciągu 2 sekund, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie.

● ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE REGULACJI

Naciśnij przycisk ognia 4 razy konsekwentnie w ciągu 2 sekund, aby zablokować i odblokować ustawienie regulacji. Przycisk ognia będzie nadal działał z tym ustawieniem.

● JAK DOSTOSOWAĆ MOC

Naciśnij przycisk ognia 3 razy konsekwentnie w ciągu 2 sekund, aby przejść do trybu regulacji mocy. Krótko naciśnij przycisk ognia, aby zwiększyć moc o krok 0.5 W; długie naciśnięcie dla szybkiej inkrementacji. Inna rezystancja cewki 0 ma różną wartość max./min. ograniczenie mocy. Kiedy osiągnie max. limit mocy, wyświetli komunikat „Maksymalna moc” , przetranszuj naciśnięcie przycisku ognia, aby zachować maksymalną moc. wartość mocy. Krótkie naciśnięcie przycisku ponownie, aby powrócić na min. wartość mocy.

OPIS OSTRZEŻENIA

Low-Battery: Wskaźnik LED zamiga 10 razy, gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3.2V.

Short-Circuit: Wskaźnik LED zamiga 3 razy, gdy rezystancja atomizera <=0.5 Ω.

Check Atomizer: Wskaźnik LED zamiga 3 razy, gdy rezystancja atomizera >2 Ω.

Over 10s: Wskaźnik LED zamiga 3 razy i nie będzie podawał mocy gdy będziesz stale używać przez 10 sekund.