

# iJust II

## Zestaw e-papierosa model Ijust II Instrukcja obsługi

Zestaw zawiera:  
1x Bateria Eleaf iJust 2 2600mAh  
1x Atomizer Eleaf iJust2 5.5ml  
1x kabel ładujący  
1x oring

Wymiary:  
wysokość: 81 mm  
szerokość: 22 mm

Wykonany z: stal  
nierdzewna

Zakres działania:  
oporność od: 0.3 om



**CHRONIĆ  
PRZED  
DZIEĆMI**



### Jak używać?:

#### Składanie urządzenia;

1. Najpierw nanieś kilka kropli płynu bezpośrednio na knot grzałki, aby był w pełni nasączony oraz przykręć mocno grzałkę atomizera do jego podstawy.

2. Następnie przykręć grzałkę do jego podstawy.

3. Powoli nalej płyn do atomizera wzdłuż ścianki zbiornika a następnie przykręć zbiornik wraz z ustnikiem do rurki atomizera. (Uwaga: Proszę nie nalewać płynu do rurki odpowietrzającej i nie przepelniać zbiornika. Proszę zaciągnąć się kilka razy bez uruchamiania atomizera, a następnie pozostawić go na kilka minut przed pierwszym użyciem).

4. Umieść pierścień sterujący przepływem powietrza na podstawie atomizera. Stopień przepływu powietrza może być kontrolowany poprzez przekręcanie silikonowego pierścienia.

5. Po przykręceniu atomizera do baterii zestaw iJust II jest gotowy do użycia.

#### Włączanie / wyłączenie zasilania:

Naciśnij przycisk pięć razy w krótkim odstępie czasu w przeciągu dwóch sekund, biała dioda mignie pięć razy, sygnalizując gotowość iJust S do użycia. W ten sam sposób urządzenie może być również wyłączone.

### Vapowanie

Przytrzymaj dłużej przycisk i zaciągnij się.

#### Ładowanie:

Ładuj urządzenie podpinając je do komputera lub ładowarki za pomocą kabla USB.

Dioda będzie świecić się na czerwono, gdy urządzenie będzie w trakcie ładowania, a kiedy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda zgaśnie. Przy użyciu ładowarki 1A ładowanie zajmuje około 4 godzin do pełnego naładowania ogniwa.

#### Właściwości:

##### Ochrona atomizera:

Gdy czas vapowania przekracza 15 sekund, urządzenie wyłącza się automatycznie, a wskaźnik miga białym światłem dziesięć razy.

##### Zabezpieczenie przed zwarcieniem:

Jeżeli rezystancja jest mniejsza niż 0.15ohm, następuje zwarcie a biała dioda miga 3 razy.

##### Wykrywanie atomizera:

Gdy atomizer nie zostanie wykryty białe światło będzie powoli migać podczas przytrzymywania przycisku.

##### Komunikat o niskim poziomie zasilania:

Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3.3V, biała dioda będzie migać 40 razy. W tym czasie przytrzymanie przycisku nie uruchomi urządzenia.

Importer:

DJDP sp. z o.o., Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska  
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691  
www.djdp.eu / tel.: +48571277247

## Odblokowanie zabezpieczenia przed niskim napięciem:

Ładuj urządzenie do czasu, aż napięcie będzie powyżej 3.7V. Wtedy blokada automatycznie się wyłączy.

## Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora:

Po zaciągnięciu się biała dioda na przycisku będzie świecić lub migać powoli gdy poziom naładowania akumulatora jest wysoki. W sytuacji odwrotnej dioda zacznie migać szybko.

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Poziom baterii | Stan światła                    |
| 60% - 100%     | Stale zapalone                  |
| 30% - 59%      | Miga powoli                     |
| 10% - 29%      | Miga ze średnią częstotliwością |
| 0% - 9%        | Miga szybko                     |

## Ostrzeżenie:

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez ludzi młodych (poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób uczulonych / wrażliwych na nikotynę, osób cierpiących na choroby układu krążenia i oddechowego.

## Przeciwwskazania:

1. Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach

wysokich temperatur lub wilgoci.

3. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż vapowanie.
4. Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu.
5. Nie używać jeżeli produkt uległ jakimkolwiek uszkodzeniu.
6. Nie ładować jeżeli urządzenie zostało przeniesione z miejsca o niskiej temperaturze.
7. Ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki/portu o prądzie 5V/1A lub niższym.
8. Nie pozostawiać urządzenia podczas ładowania bez nadzoru, po zakończeniu ładowania odłączyć bezwzględnie od źródła prądu.
9. Należy bezwzględnie zablokować urządzenie na czas przenoszenia.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem

# iJust II

## Zestaw e-papierosa model Ijust II

### Instrukcja obsługi

Zestaw zawiera:

- 1x Bateria Eleaf iJust 2 2600mAh
- 1x Atomizer Eleaf iJust2 5.5ml
- 1x kabel ładujący
- 1x oring

Wymiary:

- wysokość: 81 mm
- szerokość: 22 mm

Wykonany z:

- stal
- nierdzewna

Zakres działania:

- oporność od: 0.3 om



**CHRONIĆ  
PRZED  
DZIEĆMI**



Importer:

DJDP sp. z o.o. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska  
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691  
www.djdp.eu / tel.: +48571277247