

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VOOPOO Drag MAX



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska

KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691

tel.: +48 571 277 247, www.djdp.eu

Zawartość opakowania

- 1x VOOPOO Drag MAX
- 1x Kabel USB-C
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Kartridż PnP (2ml)
- 1x Grzałka VOOPOO PnP-VM5 (0.2Ω)
- 1x Grzałka VOOPOO PnP-VM6 (0.15Ω)

Specyfikacja

- **Wymiary:** 50,6 x 115,6 x 25 mm
- **Zakres mocy:** 5 – 177W
- **Zakres oporności:** 0.1 – 3.0Ω
- **Napięcie wyjściowe:** 6.4 – 8.4V
- **Zasilanie:** 2x Akumulator 18650 (brak w zestawie)

Instrukcja użytkowania

- 1) **Uruchamianie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 2) **Wyłączanie:** Naciśnij przycisk główny 5 razy w krótkim odstępie czasu, aby uruchomić urządzenie.
- 3) **Wapowanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk główny, aby rozpocząć wapowanie.
- 4) **Ładowanie:** Podłącz jeden koniec kabla do źródła zasilania (adapter sieciowy lub komputer), a drugi koniec zainstaluj w przeznaczonym do tego porcie na urządzeniu. Po poprawnym podłączeniu, zostanie wyświetlony interfejs prezentujący stopień naładowania akumulatorów.

Zmiana ustawień

- 1) **Tryb pracy:** Naciśnij przycisk główny 3 razy w krótkim odstępie czasu, aby zmienić tryb pracy.
 - a. **Smart:** Urządzenie automatycznie dopasuje najlepsze ustawienia dla zainstalowanego atomizera lub grzałki.
 - b. **RBA:** Ustawienia mocy zdefiniowane przez użytkownika w zakresie 5 – 160W.

- 2) **Blokada urządzenia:** Naciśnij jednocześnie przycisk główny i „+”, aby zablokować możliwość korzystania z urządzenia. Dezaktywacja blokady następuje w ten sam sposób.
- 3) **Instalacja akumulatorów:**
 - a. Przesuń pokrywę baterii u spodu urządzenia, zgodnie z kierunkiem sugerowanym przez strzałkę.
 - b. Zainstaluj akumulatory typu 18650 zwracając uwagę na ich poprawne umieszczenie. Rekomenduje się, aby korzystać z akumulatorów z prądem rozładowania większym bądź równym 30A.
 - c. Zamknij pokrywę baterii.
- 4) **Komunikaty:**

Wyświetlane są na ekranie urządzenia.

 - a. **CHARGING:** Urządzenie jest ładowane poprzez kabel USB.
 - b. **CHECK BATTERY:** Zbyt niskie napięcie akumulatora. Naładuj akumulator.
 - c. **MAX POWER:** Ustawiono największą moc dla zainstalowanej grzałki. Działa tylko w trybie Smart.
 - d. **TEMP HIGH:** Zbyt wysoka temperatura urządzenia.
 - e. **ATOMIZER SHORT:** Wykryto atomizer, ale grzałka powoduje zwarcie na obwodzie. Wymień grzałkę na nową lub sprawdź obecnie zainstalowaną.
 - f. **CHECK ATOMIZER:** Nie wykryto atomizera. Sprawdź czy grzałka jest poprawnie zainstalowana.

Wymiana grzałki

- 1) Wyciągnij grzałkę z kartridża, a następnie zainstaluj nową.
- 2) Gdy grzałka jest zainstalowana w kartridżu, wyciągnij silikonową wtyczkę u jego spodu i przez otwór uzupełnij e-liquidem.
- 3) Zainstaluj kartridż w urządzeniu.
- 4) Przed użyciem odczekaj 5 - 15 minut, aby grzałka była w pełni nasączona e-liquidem.

Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- Nie korzystaj z akumulatorów, które nie mają wysokiego prądu (30A) rozładowania lub są uszkodzone.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.