

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Voopoo Drag x Plus Pro kit



CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI

### DYSTRYBUTOR

DJDP sp. z o.o. sp.k. , Dęblińska 6, 41-200 Sosnowiec, Polska  
KRS: 0000630539 NIP: 6443518897 REGON: 365055691  
tel.: +48 571 277 247, [www.djdp.eu](http://www.djdp.eu)

### Zawartość opakowania

- 1x Drag X Plus Professional Edition Device
- 1x TPP Pod Tank 2 (2ml)
- 1x Grzałka TPP-DM1, 0.15Ω
- 1x Grzałka TPP-DM2, 0,2Ω
- 1x Kabel Typ-C
- 1x Instrukcja obsługi

### Specyfikacja

- **Wymiary:** 35\*140\*29mm
- **Typ baterii:** 1\*18650/21700 (nie zawarta w zestawie)
- **Napięcie wejściowe:** 3.2V-4.2V
- **Moc wyjściowa:** 5-100W
- **Napięcie ładowania:** 5V/2A
- **Zakres oporności:** 0.1Ω-3.0Ω
- **Pojemność:** 2ml (Edycja TPD)

### Instrukcja użytkowania (MOD)

- 1) **Zmiana trybu pracy:** W krótkim okresie czasu naciśnij przycisk „FIRE” trzykrotnie.
  - a. **SMART** – przy użyciu grzałek PNP urządzenie automatycznie dobierze optymalną moc i zapobiegnie spaleniu się grzałki z powodu zbyt dużej mocy (tryb charakteryzuje się żółtą symboliką, na prawo od wyświetlanej wartości mocy pojawi się litera „S”).
  - b. **RBA** – dowolność w wyborze mocy pomiędzy 5W, a 100W (tryb charakteryzuje się niebieską symboliką, na prawo od wyświetlanej wartości mocy pojawi się litera „R”).
- 2) **Usuwanie danych:** Naciśnięcie przycisków „FIRE” i „-” w tym samym momencie spowoduje usunięcie wszystkich danych.
- 3) **Zablokowanie/odblokowanie:** Naciśnięcie przycisków „FIRE” oraz „+” w tym samym momencie spowoduje zablokowanie bądź odblokowanie urządzenia.
- 4) **Zmiana interfejsu:** W celu dokonania zmiany interfejsu (poziomy bądź pionowy) naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”.

- 5) **Ładowanie:** Urządzenie obsługuje ładowanie 5V/2A. Do ładowania urządzenia rekomendowanym jest użycie kabla Typ-C marki VOOPOO.
- 6) **Aktualizacja oprogramowania:** W celu dokonania aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji odwiedź oficjalną stronę VOOPOO ([www.voopoo.com](http://www.voopoo.com)). Aktualizacja wymaga podłączenie urządzenia do komputera poprzez określony rodzaj kabla Typ-C (zawarty w zestawie). Kabel powinien być obrócony stroną oznaczoną symbolem „▲” do dołu.
- 7) **Komunikaty:**
  - a. „CHARGING”: Trwa ładowanie urządzenia.
  - b. „CHECK BATTERY”: Napięcie baterii jest zbyt niskie, proszę naładować ogniwo.
  - c. „MAX POWER”: Osiągnięto maksymalną moc dla danej grzałki
  - d. „TEMP HIGH”: Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka. Proszę zostawić urządzenie do ostygnięcia.
  - e. „TIME OUT”: Osiągnięto maksymalną długość zaciągnięcia, zasilanie zostało odcięte.
  - f. „ATOMIZER SHORT”: Nastąpiło zwarcie atomizera. Proszę sprawdzić swój atomizer pod kątem zwarcia.
  - g. „CHECK ATOMIZER”: Nie wykryto atomizera. Proszę sprawdzić, czy atomizer i grzałka są prawidłowo podłączone.
- 8) **Zabezpieczenia:**
  - a. Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego czasu zaciągnięcia
  - b. Zabezpieczenie nadprądowe
  - c. Zabezpieczenie przed zbytnim rozładowaniem akumulatora
  - d. Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej dopuszczalnej mocy
  - e. Zabezpieczenie przed przegrzaniem urządzenia
  - f. Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora
  - g. Zabezpieczenie przed zwarcieniem atomizera
- 9) **Montaż akumulatora:**
  - a. Przesuń i otwórz pokrywę baterii zgodnie ze wskazówką na spodzie urządzenia.
  - b. Zachowując należyłą ostrożność włóż akumulator pinem dodatnim w stronę urządzenia (w przypadku użycia ogniwa 18650 adapter powinien znajdować się na dodatnim pinie akumulatora).
  - c. Zamknij pokrywę akumulatora

## Instrukcja użytkownika (ATOMIZER)

- 1) **Montaż grzałki:** Wyciągnij grzałkę i włóż do wyznaczonego otworu od spodu kartridża
- 2) **Napełnianie e-liquidem:** Wyjmij silikonową zatyczkę u spodu kartridża i uzupełnij płynem poprzez otwór. Po uzupełnieniu wsadź zatyczkę ponownie na miejsce. Rekomenduje się uzupełnianie 2/3 pojemności zbiornika.
- 3) **Montaż atomizera:** Przykręć uzupełniony atomizer do urządzenia zasilającego.
- 4) **Rozpoczęcie używania urządzenia:** Po wykonaniu poprzednich kroków pozostaw urządzenie w pozycji stojącej przez około pięć minut. Po tym czasie możesz zacząć korzystać z urządzenia. Ustaw przepływ powietrza zgodnie ze swoimi preferencjami w celu uzyskania jak najoptymalniejszych odczuć.

## Uwaga

- Produkt nie jest przeznaczony do używania przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Podczas ładowania urządzenia, nie pozostawiać bez nadzoru, ładować kablem USB dołączonym do zestawu.
- Unikać upuszczenia urządzenia oraz kontaktu z wodą.
- Nie używać w innym celu niż inhalacja e-liquidu.
- Nie korzystaj z akumulatorów, które nie mają wysokiego prądu (30A) rozładowania lub są uszkodzone.
- W przypadku, gdy wystąpią niepożądane skutki po użyciu tego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- W celu uniknięcia przypadkowego załączenia wyłącz lub zablokuj urządzenie, gdy przestajesz go używać.
- Istnieje prawdopodobieństwo wycieku e-liquidu w trakcie podróży lotniczych. Przed odbyciem odseparuj kartridż od innych istotnych przedmiotów.
- W przypadku nagłej zmiany temperatury otoczenia może dojść do kondensacji e-liquidu. W takim wypadku wskazanym jest wyciągnięcie kartridża i potrząśnięcie nią ku dołowi.

**Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem.**